

# JA Comfort-868



- ✓ výrobca: Elero
- ✓ vstavaný 868 MHz obojsmerný rádiový prijímač
- ✓ smerovanie rádiového signálu
- ✓ dostupné výkony 6 Nm 9 Nm
- ✓ napájací kábel 0,5 bm ukončený Hirschmann zástrčkou
- ✓ napájanie: 230 V/50 Hz
- ✓ pomalý štart, pomalý nábeh do koncových polôh
- ✓ nastavenie krajných polôh: elektronické
- ✓ čas nepretržitej práce: 5 min pre model 6 Nm, 4 min pre model 9 Nm
- ✓ dodatočný bezpečnostný vypínač
- ✓ bezpečnostná trieda: IP 54
- ✓ výkon: 115–156 W
- ✓ rýchlosť: 26 ot./min
- ✓ rýchlosť otáčania lamely 6 ot./min

**Pohony Elero Ja Comfort 868** sú určené pre fasádne rolety v nových a modernizovaných objektoch. Vyznačujú sa vysokou technickou pokročilosťou, prejavujúcou sa okrem iného trvanlivosťou prevodovky, vstavanou tepelnou ochranou a utesneným krytom, ktorý predlžuje predpokladanú dobu bezporuchovej prevádzky zariadenia.

Pohodlné používanie pohonu zabezpečuje **tichá elektromechanická brzda a nízka rýchlosť otáčania umožňujúca presné polohovanie pozície lamiel**. Týmto spôsobom je v interiéri možné vytvoriť presne také svetelné podmienky, aké jeho užívatelia očakávajú.

Pohony Elero JA sú vybavené elektronickými koncovými spínačmi, ktoré sa nastavujú pomocou montážneho kábla alebo diaľkového ovládača. **Ovládanie sa vykonáva pomocou diaľkových ovládačov a vysieláčov Elero alebo ústredni NiceSmart.**

V ponuke sa nachádzajú motory rôzneho výkonu, prispôsobené rozmerom žalúzií.